

Produtos SUPLA

Manual de utilizador


20 Dezembro 2017



Conteúdo

1. Registo no SUPLA	3
1.1. Instalação da aplicação num dispositivo móvel	3
1.2. Criação de uma conta na nuvem	3
1.3. Fazer login numa conta na nuvem	3
1.4. Ativando a adição de dispositivos móveis	5
1,5. Atribuição de identificadores de acesso	6
1.6. Aplicação em execução	7
2. Instalação de novos dispositivos	8
2.1. Adicionar novos dispositivos à nuvem	8
2.2. Esquema de ligação ROW-01	10
2.3. Esquema de ligação SRW-01	11
2.4. Esquema de ligação ROW-02	12
2,5. Ligar a opção de adicionar dispositivos	13
2.6. Problema “Nenhum dispositivo encontrado”	14
2.7. Mensagem “Sem acesso”	15
2.8. Dispositivos adicionados com sucesso	16
3. Configurações adicionais	17
3.1. Calibração do estore no dispositivo SRW-01	17
3.2. Modificação das configurações da rede Wi-Fi	18
3.3. Alteração das configurações do LED STATUS	19
3.4. Atualização de software	20
4. Localizações e identificadores de acesso	21
4.1. Adicionando localização	21
4.2. Adição de identificador de acesso	23
5. Horários	26
5.1. Criando horários	26
5.2. Excluindo programações	29

Instalação da aplicação num dispositivo móvel




PARA SISTEMA ANDROID

Pesquise a aplicação SUPLA na PLAY Store ou use o url: www.supla.org/android

INSTALAÇÃO

Instale a aplicação e abra-a.




PARA SISTEMA IOS

Pesquise na ITUNES Store a aplicação SUPPLA ou use o url: www.supla.org/ios

INSTALAÇÃO

Instale a aplicação e abra-a.

Criação de uma conta na nuvem



SE NÃO TIVER UMA CONTA

Após a instalação da aplicação, use o hiperlink na aplicação Crie uma conta ou insira o hiperlink no navegador: <https://cloud.supla.org/auth/create>


SE TIVER UMA CONTA

Digite o endereço de e-mail que usou para criar a sua conta.


No site, insira os seguintes dados:

- Email
- Palavra passe
- Confirmação da palavra passe

Adicionalmente, é necessário confirmar a autenticidade da pessoa que está a inserir os dados. Confirme tudo usando o botão “Criar uma conta”.



Login numa conta na nuvem




LOGIN NA APLICAÇÃO


Digite o endereço de e-mail que usou ao criar uma conta.

ENDEREÇO DO SERVIDOR NÃO ENCONTRADO

Este erro significa que o endereço de e-mail inserido não foi usado para criar uma conta. Verifique se o endereço de e-mail inserido está correto.



Ativar a adição de dispositivos móveis




REGISTO DESLIGADO


Se vir uma informação sobre o registo bloqueado, é necessário fazer o login no site <https://cloud.supla.org/> com endereço de e-mail e senha usados ao criar uma conta.

LIGANDO O REGISTO

É necessário fazer o login no site <https://cloud.supla.org/> e depois ativar a possibilidade de adicionar novos dispositivos móveis (imagem abaixo)



Atribuição de identificadores de acesso




SEM IDENTIFICADOR DE ACESSO

Se vir uma informação na aplicação de que não há identificador de acesso atribuído, necessita de ir para o site <https://cloud.supla.org>

ATRIBUIÇÃO DE IDENTIFICADOR DE ACESSO

No site <https://cloud.supla.org/> aceda a guia smartphones e na lista encontre o modelo de dispositivo móvel adicionado. Expanda a lista de identificadores de acesso e selecione o correto.



Aplicação em execução



APLICAÇÃO EM EXECUÇÃO

A execução correta da aplicação exibirá todos os dispositivos adicionados.

DISPOSITIVOS DE CONTROLO


Dependendo do tipo de dispositivo controlado, diferentes métodos de controlo estão disponíveis.

Adicionar novos dispositivos




ADICIONANDO NOVO DISPOSITIVO

No menu da aplicação, selecione a opção “Adicionar um dispositivo”. Novo criador de adição de dispositivo será aberto. Para continuar, clique no botão “Avançar”.



Adicionar novos dispositivos




PALAVRA PASSE DA REDE

Digite a senha da sua rede WiFi, à qual você está ligado e clique no botão “Avançar”.


CONEXÃO DO DISPOSITIVO

Ligue o dispositivo SUPLA à fonte de alimentação de acordo com o gráfico da página seguinte. Verifique se o LED do dispositivo se comporta conforme mostrado na animação. Caso contrário, defina o dispositivo no modo de configuração pressionando e segurando o botão CONFIG no dispositivo. Em seguida, clique no botão INICIAR.



Esquema de ligação ROW-01

Ligue o ROW-01 de acordo com o esquema abaixo:




O módulo ROW-01 é projetado para instalação em caixa de aparelhagem. As dimensões da caixa permitem a instalação tanto em caixas embutidas (mínimo $\varnothing 60$) como em caixas montadas à superfície. No caso de montagem embutida, recomenda-se a utilização das chamadas caixas em forma de sapato. O dispositivo deve ser conectado a uma rede monofásica de acordo com os padrões aplicáveis.

Atividades relacionadas a: instalação, ligação e ajuste devem ser realizadas por eletricitistas qualificados que tenham lido este manual e as funções deste dispositivo. Por razões de segurança, não monte o dispositivo sem a caixa ou com a caixa danificada, pois isso cria o risco de choque elétrico. CUIDADO! Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que não haja alta tensão nos cabos de conexão.

Esquema de ligação SRW-01

Ligue o SRW-01 de acordo com o esquema abaixo:




O módulo SRW-01 é projetado para instalação em caixa de aparelhagem. As dimensões da caixa permitem a instalação tanto em caixas embutidas (mínimo Ø60) como em caixas montadas à superfície. No caso de montagem embutida, recomenda-se a utilização das chamadas caixas em forma de sapato. O dispositivo deve ser conectado a uma rede monofásica de acordo com os padrões aplicáveis.

Atividades relacionadas a: instalação, ligação e ajuste devem ser realizadas por eletricitistas qualificados que tenham lido este manual e as funções deste dispositivo. Por razões de segurança, não monte o dispositivo sem a caixa ou com a caixa danificada, pois isso cria o risco de choque elétrico. CUIDADO! Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que não haja alta tensão nos cabos de conexão.

Esquema de ligação ROW-02


Ligue o ROW-02 de acordo com o esquema abaixo:



O módulo ROW-02 é projetado para instalação em caixa de aparelhagem. As dimensões da caixa permitem a instalação tanto em caixas embutidas (mínimo $\varnothing 60$) como em caixas montadas à superfície. No caso de montagem embutida, recomenda-se a utilização das chamadas caixas em forma de sapato. O dispositivo deve ser conectado a uma rede monofásica de acordo com os padrões aplicáveis.


Atividades relacionadas a: instalação, ligação e ajuste devem ser realizadas por eletricitistas qualificados que tenham lido este manual e as funções deste dispositivo. Por razões de segurança, não monte o dispositivo sem a caixa ou com a caixa danificada, pois isso cria o risco de choque elétrico. CUIDADO! Antes de iniciar a instalação, certifique-se de que não haja alta tensão nos cabos de conexão.

Adicionar novos dispositivos




REGISTO DE DISPOSITIVOS

Se vir uma informação de que o registo de dispositivos está desativado, é necessário ir para o site <https://cloud.supla.org/>, faça o login, selecione a aba “Meu Supla” e ative o registo de novos dispositivos de I / O, e então repita o processo.



Adicionar novos dispositivos




DISPOSITIVOS NÃO ENCONTRADOS


Se vir uma mensagem de que não há dispositivos detectados, certifique-se de que o dispositivo está no modo de configuração e repita o processo.

Algumas versões do sistema Android exigem localização ativada para pesquisar dispositivos disponíveis na rede Wi-Fi

Para ligá-lo, vá às configurações do dispositivo e ative a Localização na barra de notificações.



Adicionar novos dispositivos




MENSAGEM: SEM ACESSO À INTERNET / REDE

Durante o processo de adição de um novo dispositivo, o smartphone alterna entre a rede doméstica e o Wi-Fi do dispositivo. Como resultado disso, em algumas versões do sistema Android, você pode ver uma mensagem como a mostrada na imagem (ou similar).


Informa apenas que smartphone conectado ao dispositivo Wi-Fi não possui acesso à internet

No caso de alguns dispositivos móveis, basta ignorar essa mensagem.

No caso de alguns outros smartphones é necessário pressionar o botão “Não” para permitir a permanência nesta rede.



Adicionar novos dispositivos




DISPOSITIVO ADICIONADO COM SUCESSO

Adicionar um novo dispositivo deve terminar sem problemas.

A mensagem mostrada à esquerda nos informará sobre isso: “Configuração do dispositivo concluída com sucesso”.

Depois de pressionar o botão OK, a aplicação deve exibir o dispositivo adicionado à lista. A partir de agora pode controlar remotamente o seu dispositivo SUPLA



Calibração do estore no dispositivo SRW-01

Channels

CALIBRAÇÃO DE ESTORE



OPENING AND CLOSING BLINDS

Channel 0 (Output)
Type **Relay**

Depois de adicionar o estore, precisa de calibrá-lo para poder controlar a percentagem de abertura. Para isso, é necessário medir o seu tempo de abertura e fecho. Pode usar um cronômetro para fazer isso. Depois de terminar as medições, é necessário definir o estore na posição superior máxima.

Em seguida, precisa ir ao site <https://cloud.supla.org/>, fazer login em sua conta SUPLA e ir para a guia “Meu SUPLA”.

Procure o seu dispositivo na lista de dispositivos disponíveis e selecione-o. Na secção “canais” na parte inferior da página, verá o canal “ABRIR E FECHAR ESTORE”, selecione-o.

A página “PROPRIEDADES DO CANAL” abrirá - insira os tempos medidos e confirme com o botão de confirmação.

CHANNEL PROPERTIES

Channel number 0

Type **Relay**

Function

Blinds opening and closing

Total opening time sec.


Total closing time sec.

Opening sensor



Em seguida, pressione o botão  e espere até o estore se desenrole até o fim. A percentagem de fecho dos estores na aplicação deve mostrar 100%. Sua persiana foi calibrada com sucesso.

Modificação das configurações do dispositivo



MODIFICAÇÃO DAS CONFIGURAÇÕES DA REDE WI-FI



Para modificar as configurações de rede, é preciso definir seu dispositivo no modo de configuração pressionando e segurando o botão CONFIG no dispositivo até que o LED STATUS comece a piscar.

CUIDADO: No dispositivo PNW-01, a função do botão CONFIG é realizada pelo pedal.


Em seguida, é preciso procurar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi disponíveis e ligar-se a ele. O nome da rede deve começar a partir do nome do dispositivo.

Em seguida, abra o navegador da web, digite o endereço IP: 192.168.4.1 e confirme.

A página de configuração será aberta. Aqui pode alterar facilmente as configurações de rede. Após alterar o processo, pressione o botão “SALVAR” na parte inferior da página. Deverá ver a mensagem “Dados salvos!”. Para confirmar a entrada dos dados carrega-se no botão CONFIG no dispositivo. Se o seu dispositivo se conectar à rede com sucesso, o LED STATUS ficará permanentemente aceso.



Modificação das configurações do dispositivo



MODIFICAÇÃO DE CONFIGURAÇÕES DO LED




Para fazer isso, precisa de definir o seu dispositivo no modo de configuração pressionando e segurando o botão CONFIG no dispositivo até que o LED STATUS comece a piscar.

CUIDADO: No dispositivo PNW-01, a função do botão CONFIG é realizada pelo pedal.

Em seguida, precisa de procurar o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi disponíveis e ligar-se a ele. O nome da rede deve começar a partir do nome do dispositivo.

Em seguida, abra o navegador da web, digite o endereço IP: 192.168.4.1 e confirme.



A página de configuração será aberta. indo para baixo, verá a guia “Configurações adicionais” que contém “Status – conectado” - altere o valor para LED DESLIGADO. Após alterar o processo, pressione o botão “SALVAR” na parte inferior da página. Deverá aparecer a mensagem “Dados salvos!”. Para confirmar os dados inseridos, pressione o botão CONFIG no dispositivo brevemente. Se o seu dispositivo se conectar à rede com sucesso, o LED de STATUS estará pagado.



Atualização de software



ZAMEL-PNW-01-6201940C7E2B
Zapisana (brak dostępu do Internetu)



ATUALIZAÇÃO REMOTA DE SOFTWARE

Para fazer isso, defina o seu dispositivo no modo de configuração pressionando e segurando o botão CONFIG no dispositivo até que o LED STATUS comece a piscar.

CUIDADO: No dispositivo PNW pá, a função do botão CONFIG é realizada pelo pedal.

Em seguida, procure o seu dispositivo na lista de redes Wi-Fi disponíveis e ligue-se a ele. O nome da rede deve começar a partir do nome do dispositivo.

Em seguida, abra o navegador da web, digite o endereço IP: 192.168.4.1 e confirme.

A página de configuração será aberta. Ao andar para baixo, veremos a guia "Configurações adicionais" que contém "Atualização de firmware" - altere o valor para SIM. Após alterar o processo, pressione o botão "SALVAR" na parte inferior da página. Deverá ver a mensagem "Dados salvos!". Para confirmar os dados inseridos, pressione o botão CONFIG no dispositivo brevemente. Depois de se ligar à rede, o seu dispositivo verificará se há uma nova versão de firmware disponível. Se estiver disponível, o seu dispositivo fará o download e instalará automaticamente a nova versão. Durante o processo de atualização do firmware, o LED piscará rapidamente.

Localizações

Cada dispositivo no sistema pertence a alguma localização. Não é mais do que um grupo de dispositivos localizados em um grupo/sala definido pelo utilizador. A área coberta por um determinado local depende inteiramente de você. Locais individuais devem ser associados a identificadores de acesso selecionados, o que permite que você especifique o tipo de permissão que determina qual usuário tem acesso a quais locais.

A localização pode ser desligada ou ligada novamente a qualquer momento, portanto, os dispositivos que operam na localização estarão visíveis ou não.

ADICIONAR UMA LOCALIZAÇÃO

Para adicionar uma localização:

1. Vá para <https://cloud.supla.org/> e faça login na sua conta. Em seguida, vá para a guia "Localizações".
2. Clique no botão preto "Criar uma nova localização" à esquerda.

The screenshot displays the Supla cloud management interface. At the top, there is a navigation bar with icons for 'My SUPLA', 'Smartphones', 'Locations' (selected), 'Access Identifiers', 'Automation', and 'Account'. Below the navigation bar, the 'Locations' section is visible, featuring a 'Create New Location' button and a grid of existing locations. The grid shows three locations: 'HOME' (ID1413), 'Location #2' (ID1415), and 'Location #3' (ID1431). Each location card displays statistics such as 'No. of devices', 'No. of channel groups', and 'No. of access identifiers', along with its status (ENABLED). Below the grid, the details for 'Location ID1431' are shown, including a 'Delete' button, a toggle for 'Enabled', and fields for 'Caption' (Location #3) and 'Password'. The interface also shows sections for 'I/O Devices (0)', 'Access Identifiers (1)', and 'Channel groups (0)', with the 'Access Identifiers' section listing one identifier with ID 1180 and password *****.

Localizações

3. Atribua os identificadores de acesso ao local clique em "Atribuir identificadores de acesso" abaixo na seção "Identificadores de acesso". Selecione os identificadores de acesso que deseja adicionar e confirme com o botão redondo verde na parte inferior da tela.

The screenshot displays the 'Localizações' (Locations) section of the Supla mobile application. At the top, a navigation bar contains icons for 'supla', 'My SUPLA', 'Smartphones', 'Locations' (highlighted in green), 'Access Identifiers', 'Automation', and 'Account'. Below the navigation bar, the 'Locations' title is visible. A modal dialog is open, titled 'Choose Access Identifiers to be assigned to this Location'. The modal contains a list of access identifiers: ID1180 and ID1181. Each identifier card shows 'No. of locations' and 'No. of Client's apps' and is marked as 'ENABLED'. A green checkmark is visible on the top right of the ID1180 card. At the bottom right of the modal, there is a close button (X) and a green circular confirmation button with a checkmark. The background shows a list of locations with IDs ID1413, ID1415, and ID1431. The bottom of the screen shows 'Channel groups (0)' and 'Channels (0)' with 'Empty!' status.

Identificadores de acesso

O Identificador de Acesso é uma espécie de chave que permite o acesso ao sistema por dispositivos de clientes (smartphones / tablets).

O utilizador que usa o identificador fornecido terá acesso a todos as localizações atribuídas que estão atualmente ativos e, portanto, a todos os dispositivos de entrada / saída que trabalham nas localizações relacionadas. A política de atribuição de identificadores e ligá-las às localizações depende apenas de você. Pode criar um identificador para utilizadores individuais ou grupos inteiros. Para distinguir facilmente a finalidade do identificador, insira uma assinatura para cada um deles. Por exemplo, "Crianças", "Pais", "Funcionários", "Gestão", "Jan Nowak".

Para adicionar um novo identificador de acesso:

1. Vá para <https://cloud.supla.org/> e faça login em sua conta.

Em seguida, vá para a guia "Identificadores de acesso".

2. Selecione a janela preta com as palavras "Criar novo identificador de acesso"

supla My SUPLA Smartphones Locations Access Identifiers Automation Account

Access Identifiers

ALL ENABLED DISABLED Search

Create New Access Identifier

ID1180
No. of locations 2
No. of Client's apps 1
Access Identifier #2 ENABLED

ID1181
No. of locations 0
No. of Client's apps 1
Access Identifier #2 ENABLED

ID1188
No. of locations 0
No. of Client's apps 0
Access Identifier #3 ENABLED

Access Identifier ID1188

Enabled

Caption Access Identifier #3

Password *****


Locations (0) [*** Assign Locations](#)

Client's Apps (0) [*** Assign Client apps](#)

Delete

Identificadores de acesso

3. Em seguida, atribua locais selecionados a ele clicando em "Atribuir localizações" abaixo, escolha as localizações que deseja adicionar e confirme-os com o botão redondo verde na parte inferior da tela.



Identificadores de acesso

4. Atribua um local ao dispositivo móvel apropriado. Para fazer isso acesse a guia "Smartphones", selecione o smartphone / tablet do nosso interesse e selecione o Identificador de Acesso pelo hiperlink e confirme com o botão redondo verde na parte inferior da tela.


NOTA: Se o seu smartphone não estiver visível em "Aplicações do cliente", tente fazer o login na aplicação SUPLA com o seu endereço de e-mail.

The screenshot displays the 'Smartphones' section of the SUPLA mobile application. At the top, there is a navigation bar with icons for 'My SUPLA', 'Smartphones' (highlighted in green), 'Locations', 'Access Identifiers', 'Automation', and 'Account'. Below the navigation bar, the main content area is titled 'Client's Apps' and includes a sub-header 'smartphones, tablets, etc.'. A notification banner in the top right corner states: 'Registration of new clients: ACTIVE will expire: Today at 6:47 PM CLICK TO DISABLE'. Below the notification, there are filter buttons: 'A-Z', 'LAST ACCESS', 'ALL', 'ENABLED', 'DISABLED', 'ALL', 'ACTIVE', 'IDLE', and a 'Search' input field. The main content area shows a list of devices. The first device is 'KLiPhone' with an 'Access Identifier' of 'ID1180 Access Identifier #2'. The second device is 'Sony D5803' with 'Android6.0.1/2.2.4 / 9', 'Last access 7:16 PM 10/19/2018 from the IP 173.173.173.78', and 'Access ID Access Identifier #2'. The 'KLiPhone' device has a yellow background and a red box around its 'Access Identifier'. The 'Sony D5803' device has a green background and an 'IDLE' status label at the bottom right.

AGENDAS

CRIAR UMA NOVA AGENDA

Para criar uma nova AGENDA, vá para <https://cloud.supla.org/> e faça login na sua conta. Em seguida, clique a guia "Automação" e selecione "Agendas" e a opção "Criar uma nova agenda".



Agendas

Existem 4 tipos de agendas para escolher:

1. **Uma vez** - neste ciclo, podemos definir a ação para acontecer apenas uma vez, por exemplo, desligar a luz em 29 de janeiro de 2018 às 15h30.

Schedule mode

once **minutely** hourly daily

When?

< October 2018 >

Su	Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa		
30	1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12	13		
14	15	16	17	18	19	20	12	: 25 PM
21	22	23	24	25	26	27		
28	29	30	31	1	2	3		
4	5	6	7	8	9	10		

The next available executions

October 20, 2018 12:25 PM	in 9 minutes
---------------------------	--------------

2. **Ciclo de minutos** - neste ciclo podemos definir uma ação repetida, que deve ser realizada ciclicamente num intervalo de tempo específico, por exemplo, a cada 5 minutos, alterar a cor da iluminação RGB.

Schedule mode

once **minutely** hourly daily

When?

Interval

Every 5 minutes

Start date

10/20/2018 12:20 PM

End date

The next available executions

October 20, 2018 12:30 PM	in 11 minutes
October 20, 2018 12:35 PM	in 16 minutes
October 20, 2018 12:40 PM	in 21 minutes

AGENDAS

3. Ciclo de horas - este ciclo executa uma ação específica a determinadas horas de um dia, por exemplo, abrir o portão às 7:00, 15:00 e 20:00.

Schedule mode

once | minutely | **hourly** | daily

When?

Hours

<input type="checkbox"/> 00:00	<input type="checkbox"/> 01:00	<input type="checkbox"/> 02:00	<input type="checkbox"/> 03:00
<input type="checkbox"/> 04:00	<input type="checkbox"/> 05:00	<input type="checkbox"/> 06:00	<input type="checkbox"/> 07:00
<input type="checkbox"/> 08:00	<input type="checkbox"/> 09:00	<input type="checkbox"/> 10:00	<input type="checkbox"/> 11:00
<input type="checkbox"/> 12:00	<input type="checkbox"/> 13:00	<input type="checkbox"/> 14:00	<input type="checkbox"/> 15:00
<input type="checkbox"/> 16:00	<input type="checkbox"/> 17:00	<input type="checkbox"/> 18:00	<input type="checkbox"/> 19:00
<input type="checkbox"/> 20:00	<input type="checkbox"/> 21:00	<input type="checkbox"/> 22:00	<input type="checkbox"/> 23:00

Minute

0

Start date

10/20/2018 12:20 PM

End date

Action

Subject

4. Ciclo diário - este ciclo executa uma ação específica em determinados dias da semana em horários fixos, por exemplo, abrir o estore de segunda a sexta-feira às 8:00. Também é possível realizar a ação também ao nascer e pôr do sol.

Schedule mode

once | minutely | hourly | **daily**

When?

Chosen hour

12 : 30 PM

Days

- Mondays
- Tuesdays
- Wednesdays
- Thursdays
- Fridays
- Saturdays
- Sundays

Start date

10/20/2018 12:20 PM

End date

The next available executions

October 21, 2018 12:30 PM	in a day
October 22, 2018 12:30 PM	in 2 days
October 23, 2018 12:30 PM	in 3 days

Action

Subject

AGENDAS

Para adicionar uma agenda:

1. Escolha a agenda que lhe interessa
2. Defina os valores apropriados em "Quando?"
3. No painel "Ação", selecione o módulo da lista, selecione a ação (ativar, desativar, etc.) e clique no botão "Salvar".

Create New Schedule Save

Name

Schedule mode

once | minutely | hourly | **daily**

When?

Chosen hour: 12 : 30 PM

Sunrise / Sunset

Days

- Mondays
- Tuesdays
- Wednesdays
- Thursdays
- Fridays
- Saturdays
- Sundays

Action

Subject

Para excluir a agenda, vá até a guia "Agendas" e depois:

1. Escolha a agenda que lhe interessa
2. Clique em "Excluir agenda" marcado a laranja.

Schedule ID277

action
hut
subject
oller shutter operation
ocation
om
fode
Ince
itart date
hursday, March 1, 2018 at 6:25:55 PM

Disable schedule | Edit schedule | **Delete schedule**

Executions

Thursday, March 1, 2018 at 6:31:32 PM